

Bóng LED F8 Full IC 1908

Bảng Thông Số Kỹ Thuật

Thông số

Loại bóng LED đúc F8 Full Color IC điều khiển

IC 1908 Điện áp hoạt động 12V DC

Công suất 0.3W/bóng

Kích thước bóng Đầu bóng: 8mm; Đế: 12mm

Số bóng mỗi dây 50 bóng

Khoảng cách giữa bóng 8cm

Số dây kết nối 4 dây: +12V, GND, Data chính, Data phụ (nối về âm nguồn)

Chiều tín hiệu Theo chiều mũi tên dập trên main của bóng

Chống nước Có (bóng đổ keo, sử dụng ngoài trời)

Tính năng nổi bật Bỏ lỗi: nếu một bóng hỏng, các bóng sau vẫn hoạt động bình thường

Ứng dụng Biển quảng cáo, viền bảng hiệu, trang trí karaoke, đèn pháo hoa

Yêu cầu điều khiển Cần mạch điều khiển (không tự chạy hiệu ứng)

IC tương thích IC 1903 trên mạch điều khiển

✓ Ưu điểm nổi bật

- Chống lỗi chuỗi: Khi một bóng bị hỏng, các bóng còn lại vẫn hoạt động bình thường.
- Chống oxy hóa: Dây điện trong giúp tăng độ bền và khả năng chống oxy hóa.
- Chống nước: Thiết kế đổ keo giúp bóng hoạt động tốt trong môi trường ngoài trời.

- Tương thích nguồn 12V: Có thể dùng chung nguồn với các loại LED hắt 3 bóng

ATX


NEW



F8 FULL IC 1908 - ATX



Chống nước tốt



Điện áp 12V



Led 4 dây, bỏ lõi